

Trapano avvitatore

DF012DSJ

7,2V • 5,6 Nm • 0– 200/0-650 g/min

Trapano avvitatore con attacco 1/4" femmina

Trapano avvitatore 7,2V con attacco 1/4" femmina con luce led, può essere utilizzato sia come avvitatore diritto sia come avvitatore a pistola. E' ideale per serraggi leggeri. Fornito con 2 batterie 1,5Ah BL7015, valigetta MAKPAC.



7.2V

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	7,2 V
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 200 / 0 - 650 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	5,6 / 3,6 Nm
Regolazione frizione	21
Livello pressione sonora	70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Dimensioni prodotto	279 x 43 x 43 mm
Dimensioni, pieghevole	224 x 43 x 141 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Codice EAN 0088381838047

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

784244-7

Porta inserti PH2 - 50 mm, doppia



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1



837871-0

Vassoio preformato per DF012D



DOTAZIONE UTENSILE

198000-3 (2x)

Batteria Li-ion 7,2V/1,5 Ah

